

Parani-SD100/200 ユーザーガイド変更・訂正箇所のお知らせ

2007年4月18日

Parani-SD100/200 ユーザーガイド (Version 1.2.1 以前) に対し、以下の通り変更・訂正箇所をお知らせします。(Parani-SD100/200 firmware version 1.1.0 の機能を含みます。)

P.9 1.2.1 同梱品チェックリスト

誤: DC 電源アダプタ

正: 削除(DC 電源アダプタは標準同梱品ではありません。オプション品になります)

P.28 Parani-SD200 受信感度

誤:-88dBm

正:-80dBm

P.29 ピン配置

誤: Pin1=CD

正: Pin1=DCD

P.44 C.12

追加点:S-23 値

インターキャラクタ(文字間)タイムアウト設定

C.12. S23: インターキャラクタ (文字間) タイムアウト設定 (デフォルト値 0)

S23=0 使用しません

S23=1: 1 x S26

S23=2: 10 x S26

S23=3: 100 x S26

P.45 C.14

追加点: S-26 値

文字間タイムアウト

C.14. S26: インターキャラクタ (文字間) タイムアウト (デフォルト値 0)

S23=1 x S26=50: タイムアウト 50msec

S23=2 x S26=50: タイムアウト 500msec

S23=3 x S26=3: タイムアウト 300msec

インターキャラクタ・タイムアウト	最適値 (S23 x S26)
50ms	180
100ms	235
200ms	340

毎インターキャラクタ・タイムアウト時に10バイトデータが送信すると設定すると、最適値の時間毎に10バイトづつ送られるようになります。インターキャラクタ・タイムアウトが実際の値より下の場合、そのデータは一緒にされ、20,30,40バイトづつ送られるようになります。

-以上